



Descrizione

Questo mini sagomatore a Led da 20W è un proiettore perfetto per applicazioni su piccola e media scala in musei, gallerie d'arte, negozi, lobby, ecc.

Il LED bianco caldo da 20 W a risparmio energetico (3200K, CRI > 90) assicura un'eccellente emissione luminosa e una lunga durata.

Il chip principale è Nichia di Citizen of Japan, con un elevato CRI e un effetto brillante. L'alimentatore esterno è fissato sulla staffa. Per il raffreddamento, è stato impiegato la pressofusione di alluminio spessa, per assicurarsi che il chip a led non si scaldi troppo da essere danneggiato. Il sistema ottico del Led utilizza un riflettore in vetro diecrico.

Il Gruppo ottico è di alta qualità a doppia lente.

Dati Tecnici

Potenza Led:	20W
Temperatura Colore:	WW (warm white 3200K IC Chip: Nichia)
LED:	Japan Citizen
Color Rendering Index(CRI):	Ra ≥ 90
LED Life Time:	over 50,000 hours Alimentazione: AC100V-240V 50-60Hz Consumo max: 26W
Ottiche disponibili:	19°/26°/36°/50° Dimmer: 0~100% lineare regolabile
Fuoco:	Manuale
Corpo:	Alluminio
Colori disponibili:	Bianco / Nero
Temperature di esercizio:	0°C~40°C
Grado IP:	IP20
Peso netto:	1.3kg
Dimensioni:	24.5x10x20cm (con staffa)

Telecomando multifunzione

Il mini profile Led può essere controllato dal suo telecomando

Specifiche del telecomando

Batterie: 2xAAA

Protocollo di comunicazione: RF-2.4G

Distanza effettiva: 20m (senza ostacoli)

N. Faretto controllabili: Il controller può controllare 99 gruppi di faretto e nessun limite al numero di lampade in ogni gruppo. **ID del faretto:** l'ID del faretto potrebbe essere compreso tra 1 e 99

Multifunzione: ON/OFF, Regolazione luminosità e temporizzazione ON/OFF, richiamo di 2 scene, , luce notturna.

Copia l'ID del telecomando: ogni telecomando ha il suo numero ID. Un controller può copiare e utilizzare il numero ID di un altro controller per controllare la stessa lampada e recuperare il suo numero ID iniziale.

etabeta electronics spa

Via Milano, 74 - 22070 Bregnano (CO) Tel- 031-773798 – 773541 – 722725

e-mail: roberto@etabeta-el.it - Internet: www.etabeta-el.it

Diagrammi illuminotecnici con i differenti obiettivi disponibili

